



## ID3000 - Cambiar de OPAL a CLIP

**Question** Cambio de protocolo OPAL en ID300x a Protocolo aconsejado CLIP.

**Answers** Seguir los siguientes pasos para modificar el protocolo a CLIP (aconsejado):

- Desde el programa de la ID3000 "**Herramienta de Configuración**" y con la programación que estemos usando abierta
- En el Menú de "**Central**" -> "Editar Opciones de Central"
- En la pestaña de "**Config.Lazo**", la opción:

### "ALLOW OPAL PROTOCOL DEVICES IN LOOP CONFIGURATION".

- Esta opción **NO** debe estar seleccionada. Si lo estuviera desactivarla,
- aceptar y grabar la configuración.
- En los elementos de lazo, habrá desaparecido un cuadrado que indica que era Opal
- Se desconectan lazos de central y se silencia todo.
- Con la Tecla de "**Cambiar Tabulador**" acceder al Menú de 6-Configuración de la central con clave NIVEL 3B (27835)
- Seleccionar la opción 6 - Configurar
- Seleccionar la opción 8 "**Cargar valores por Defecto**" y confirmar con 
- Seleccionar la opción 2 de borrado.
- Se realiza un proceso de borrado y una vez que termina nos pide, día, mes y año y pulsar 
- Se reinicia la central sola y se debe de seleccionar el idioma.
- Sin conectar lazos se le envía la programación, modificada anteriormente, corregida sin OPAL.
- Conectar los lazos y Rearmar

Para cualquier consulta técnica no dude en acudir al servicio de soporte técnico de Honeywell a través del correo electrónico, [soporteHLSI@Honeywell.com](mailto:soporteHLSI@Honeywell.com)